



ARMARIO VALIDIKEY™ 20

DISEÑADO Y DESARROLLADO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO

- » Supervisible
- » Lector RFID
- » Almacenamiento seguro de CyberKey
- » Flexible
- » Escalable
- » Asequible



Pantalla con teclado táctil

Pantalla táctil LCD que muestra el estado y permite la entrada de código PIN



Compatible con tarjetas RFID

Lee la identidad de tarjetas 13,56 MHz no encriptadas, de formato ISO 14443 Tipo A o B, y de formato ISO 15693



Conexiones

Ethernet RJ45 e inalámbrica WLAN

El armario VALIDIKEY 20 puede funcionar bien como un sistema independiente o de forma escalable - es decir, que diversos armarios pueden integrarse en un único sistema CyberAudit Enterprise.

El armario VALIDIKEY 20 lee la ID de la mayoría de las tarjetas no encriptadas RFID de 13,56MHz, protege 20 CyberKeys, soporta el uso de llaves de Generación 2 y las recarga mientras que están en él. El frontal del armario contiene un lector RFID con luz indicadora, teclado numérico y una pantalla táctil LCD que muestra el estado.



¡CÓMO FUNCIONA!



8:00am 

20 llaves se encuentran almacenadas en el armario en estado desprogramado. Los usuarios introducen un PIN y/o tarjeta RFID.



8:01am 

El armario se comunica con el software CyberAudit. Éste programa la llave con sus permisos de acceso y permite la apertura del armario. La llave está lista para ser utilizada.



8:02am – 5:00pm 

El usuario de la llave opera abriendo aquellas cerraduras para las que la llave ha sido programada.



5:00pm 

Para devolver la llave al armario, el usuario introduce su PIN y/o tarjeta RFID. Una vez abierto, el usuario puede colocar la llave en cualquier hueco disponible.



5:01pm 

El armario comunica al software CyberAudit tanto la actividad de llave como su propia actividad.

Audit Trail for Key Vault west Hall (ID # H00017100) 6/19/17 3:45:47 PM Pacific time (US+Canada),Tijuana			
Audit Trail For John Taylor 6/19/17 3:45:47 PM Pacific time (US+Canada),Tijuana 18 Events			
Lock	Date	Source	Event
A-Gate 1	7/18/2017 1:32:34PM	Key	Authorized to open
A-Gate 1	7/18/2017 1:32:34PM	Key	Authorized to open
A-Gate 1	7/18/2017 1:32:34PM	Key	Authorized to open

5:02pm 

El encargado del software recibe un e-mail automático que contiene el registro de eventos de ese día.

Armario VALIDIKEY™ 20

Código de producto: CKV-V20

VALIDIKEY 20 es un armario diseñado para programar y dispensar hasta 20 llaves. Las llaves están almacenadas en este armario seguro en estado desprogramado hasta que se introduce un PIN o se lee una tarjeta aprobada. A partir de ese momento el armario programa una llave con los permisos de acceso de ese usuario y libera el pestillo de la puerta.

El armario **VALIDIKEY 20** puede funcionar como un sistema independiente o de forma escalable, es decir, que diversos armarios pueden integrarse dentro de un solo sistema CyberAudit Enterprise.

El armario **VALIDIKEY 20** lee la ID de la mayoría de las tarjetas no encriptadas de 13,56 MHz y recarga llaves mientras que están en él. El frontal del armario contiene un lector RFID con luz indicadora, así como una pantalla táctil LCD.

Especificaciones

Físicas

Carcasa negra de aluminio de grado aeronáutico con recubrimiento en polvo, puerta de aluminio, pestillo probado hasta 1.200 libras (544,3 kg).

Temperaturas de funcionamiento

32° a 122°F; 0° a 50°C; sin condensación; sólo para funcionamiento en interiores o instalaciones cubiertas.

Dimensiones

16,3" H x 12,2"W x 4,6" D (414mm x 310mm x 117mm).

Peso

16 libras (7,3 kg) No incluye llaves.

Alimentación

Entrada: 100-240 VAC 1,5A 50-60Hz.
Salida: 19V DC 3,42A pin positivo central.

Panel de usuario

Teclado numérico de 12 teclas para la introducción de PIN para la emisión de llaves; lector RFID; pantalla táctil para mostrar estados.

Sonido

Pitido de bajo volumen en el lector RFID; zumbador piezoeléctrico de alto volumen en la armario.

Memoria

1GB RAM y 4GB de almacenamiento para configuraciones, configuraciones de llaves y almacenamiento de registro de eventos.

Tarjetas RFID compatibles

Lee la ID única de tarjetas 13,56 MHz no encriptadas, de formato ISO 14443 Tipo A o B y de formato ISO 15693 (tales como, I-Code, Mifare, Legic). Opción de lector Wiegand personalizada.

Software Opción 1: Opera como un sistema independiente para administrar hasta 20 Cyberkeys de Generación 2.

Software Opción 2: Opera como un comunicador del sistema CyberAudit Enterprise con la capacidad de utilizar llaves de Generación 2, CK-RXD y CK-RXD2.